



TS-877XU-RP-3600-8G

Processeur AMD Ryzen™ 5 3600 6-core/12-thread processor, burst up to 4.2 GHz

Architecture de processeur x86 64 bits

Unité de calcul en virgule flottante Yes

Moteur de chiffrement Yes (AES-NI)

Mémoire système 8 Go DDR4 UDIMM (2 x 4 Go)

Mémoire maximale 64 Go (4 x 16 Go)

Emplacement mémoire 4 x UDIMM DDR4

Mémoire flash 5 Go (protection de l' OS par Double démarrage)

Baie de lecteur 8 x SATA 6 Gbits/s, 3 Gbits/s 3,5 pouces

Compatibilité des lecteurs Lecteurs de disque dur SATA 3,5 pouces
Lecteurs de disque dur SATA 2,5 pouces
Lecteurs SSD SATA 2,5 pouces

Remplaçable à chaud Yes

Prise en charge de l'accélération par cache SSD Yes

GPU pass-through Yes

Port Ethernet Gigabit (RJ45) 2

Port Ethernet 10 Gigabit 2 x ports SmartNIC SFP+ 10GbE

Sortie de veille sur réseau (WOL) Yes

Jumbo Frame Yes

Emplacement PCIe 4
Emplacement 1 : PCIe Gen 3 x4
Emplacement 2 : PCIe Gen 3 x8 ou PCIe Gen 3 x4*
Emplacement 3 : PCIe Gen 3 x4
Emplacement 4 : PCIe Gen 3 x8 ou PCIe Gen 3 x4**

Port USB 3.2 Gen 1	4
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)	1 x USB 3.2 Gen 2 Type C10 Gbit/s 1 x USB 3.2 Gen 2 Type A 10 Gbit/s
Facteur de forme	2 unités montées en rack
Témoins lumineux	HDD 1 à 8, État, LAN, état du port d'extension de stockage
Boutons	Alimentation, Réinitialisation
Dimensions (H x L x P)	88,3 × 482 × 562 mm
Poids (net)	13,31 kg
Poids (brut)	15,46 kg
Température de fonctionnement	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Température du stockage	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Humidité relative	HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27°C (80,6°F)
Bloc d'alimentation	300 W (x 2), 100 - 240 V
Consommation électrique : Mode de fonctionnement, typique	86,04 W
Ventilateur	Ventilateur système : 2 x 70mm, 12 V CC
Avertissement système	Buzzer
Max. Number of Concurrent Connections (CIFS) - with Max. Memory	3500

Remarque : Utilisez uniquement les modules de mémoire QNAP pour maintenir les performances et la stabilité du système. Si votre NAS est équipé de plus d'une fiche mémoire, utilisez des modules QNAP avec des spécifications identiques.

Avertissement : L'utilisation de modules non pris en charge peut dégrader les performances, provoquer des erreurs ou empêcher le démarrage du système d'exploitation.

* Environnement de test du

niveau sonore : Reportez-vous à l' ISO 7779 ; disque dur maximum chargé ; position du témoin ; données moyennes observées à 1 mètre d'un NAS en marche.

Les images du produit sont uniquement à titre d'illustration et peuvent différer du produit réel. En raison de différences dans les moniteurs, les couleurs des produits peuvent aussi sembler différentes de celles montrées sur le site.

Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.